WQ 0217, WQ 1217, WQ 0207, WQ 2207, WQ 1247

Energiemesser ermöglichen die Anzeige der momentanen Leistung in Wechsel- und Drehstromnetzen mit einer gleichmäßigen oder ungleichmäßigen Belastung. Die Messgenauigkeitsklasse: Energie 1 nach EN 61036, Leistung 1,5, Leistungsfaktor 2,5.

WQ 0217

WQ 1217

WQ 0207

WQ 2207

WQ 1247

TYP	WQ 0217	WQ 1217	WQ 0207	WQ 2207	WQ 1247
Frontrahmen (mm)	96 x 96	96 x 96	96 x 96	96 x 96	96 x 96
Einbauausschnitt (mm)	92 x 92	92 x 92	92 x 92	92 x 92	92 x 92
Skalenlänge (mm) / Azahl der Zähler	- / 1	- / 2	95 / 1	125 / 1	- / 2LCD
Spannungseingang:100 V, 110 V, 230 V, 400 V, 500 V					
Stromeingang: 1 A, 5 A					
1b, 1br Einphasensystem	•	•	•	•	•
3b, 3br Dreiphasen-Dreileitersystem mit gleichmäßiger Belastung	•	•	•	•	•
3u, 3ur Dreiphasen-Dreileitersystem mit ungleichmäßiger Belastung	•	•	•	•	•
4b, 4br Dreiphasen-Vierleitersystem mit gleichmäßiger Belastung	•	•	•		
4u, 4ur Dreiphasen-Vierleitersystem mit ungleichmäßiger Belastung	•	•	•	•	•
Optionen					
Ein Impulsausgang	•	•	•	•	•
Zwei Impulsausgänge	•	•	•	•	•
Hilfsversorgung 57 V, 110 V, 230 V, 400 V AC	•	•	•	•	•

Maßbilder, Seiten 180, 182
Anschlußbilder, Seite 193